

Wie kann ich mit dem GN 9120 DG ein abgehendes Gespräch führen. (inkl. Sonderfunktion INT. zuschalten)

Erstellt am: 28.06.2005.

Zuletzt geändert am: 31.08.2010.

Bewertung: 10.0 von 10.

[Drucken](#) | [Schließen](#)

Neue Funktion am GN9120DG:

Nach den Anlagen von AGFEO können nun auch mit den kleinen Basisstationen von SIEMENS und T-Com die Gespräche per einmaligen Knopfdruck auf das Headset gestellt werden, und diese sogar wieder auf das Mobiltelefon zurückverbunden werden.

Voraussetzungen:



SIEMENS GIGASET ab der SL100 Serie (nur Basisstationen! z.B SL1 alleine nicht möglich!)



TELEKOM SINUS ab der M 711 Serie (nur Basisstationen! z.B M 701 alleine nicht möglich!)




GN 9120 DG ab Auslieferung März 2005 (SW 02/05)

(Eine Liste mit allen Telefonen welche diese Funktion unterstützen, finden Sie am Ende des Artikels)

Einstellungen:

Das GN9120DG melden Sie bitte wie gehabt mittels der Paging Taste an der Basisstation an. (die Pairing Anleitung finden Sie auch hier im ONLINE-Support)

Nun aktivieren Sie bitte den Punkt "**Int. zuschalten**"



Diesen finden Sie unter **>Menü >Basis einstellen >Sonderfunktionen >Int. zuschalten**

Um diese Funktion zu bestätigen, müssen Sie den Systempin "0000" eingeben, danach wird hinter **Int. zuschalten** ein Haken gesetzt.

Funktion:

Die Einstellung "Intern zuschalten" wird eigentlich für Konferenzen innerhalb der Basisstation (bis zu 6 Mobilteile) verwendet. Durch diese Funktion wird einem zweiten Benutzer die Möglichkeit gegeben, durch einen einmaligen Tastendruck an der Konferenz teilzunehmen.

Mit dem GN9120DG funktioniert diese Sonderfunktion ebenfalls! Ich kann nun mit dem Mobiltelefon eine Nummer wählen. Währenddessen das DECT-Telefon wählt drücken Sie einmal auf die Multifunktions-taste des Headsets und haben so automatisch den Wählton im GN9120DG.



Nun legen Sie einfach am Mobiltelefon auf, und können so mit dem Headset Ihr Gespräch führen.

Sollte dieses Gespräch (z.B in einer Arztpraxis) nicht für Sie gedacht sein oder Sie müssen es jemanden weitergeben, dann können Sie dieses wieder vom Headset auf das DECT-Telefon zurückverbinden. Dazu müssen Sie nur die "Anruf annehmen"  Taste an Ihrem Mobilteil drücken, und Sie haben das Gespräch wieder auf dem z.B SL1. Am Headset

legen Sie danach mittels Multifunktionstaste wieder auf.

Natürlich können Sie auch die Konferenz Funktion des DECT-Telefons mit dem GN9120DG nutzen und hätten somit die Möglichkeit eine Konferenz mit bis zu 5 Headsets und einem Mobiltelefon zu nutzen.

Hersteller	Telefon
SIEMENS	Gigaset A140/A145
SIEMENS	Gigaset A240/A260/A265
SIEMENS	Gigaset A340/A345
SIEMENS	Gigaset C340/C345/C380/C385
SIEMENS	Gigaset C450/C455/C470/C475
SIEMENS	Gigaset E360/E365
SIEMENS	Gigaset E450/E455/E455 SIM/E490
SIEMENS	Gigaset S100/S150
SIEMENS	Gigaset SL100/SL150
SIEMENS	Gigaset S440/S445
SIEMENS	Gigaset S645/S670/S675/S680/S685
SIEMENS	Gigaset SL370/SL375
SIEMENS	Gigaset SL550/SL555/SL560/SL565/SL740 S790/S795 (ab 3/2010)
TELEKOM	T-Sinus 710A/710K
TELEKOM	T-Sinus 711K/711 A Komfort
TELEKOM	T-Sinus 712/712K
TELEKOM	T-Sinus 712 A Komfort