

Gigaset T480HX

Ein Universal-Tischtelefon für den schnurlosen Anschluss an DECT-Routern und Basen

- Zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- 8 Schnellwahltasten neben dem Display und 9 weitere auf der Zehntastatur
- Großes 2,8" TFT-Farbdisplay mit perfekter Benutzeroberfläche
- Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT-IQ 2.0 Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- 5-Wege Navigationstaste für einfache Bedienung
- Audio-Profil einstellbar für DND, Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Headset-Anschluß über Bluetooth® oder über RJ9-Buchse
- Zugriff auf lokales Adressbuch mit bis zu 500 Kontakten mit je 3 Telefonnummern sowie auf das Telefonbuch des Routers
- Mehrere Klingeltöne, für jede Leitung wählbar (intern, extern, Gruppe, Türruf)
- Komfortabler Datenaustausch über Bluetooth® oder Micro-USB
- Tastensperre mit PIN-Schutz, zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Geräts im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen und anderen Telefonbasen/Routern finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD Audio mit HDSP™ / CAT-iq 2.0)
- Komfort-Freisprechen in brillanter Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen + Crescendo einstellbar
- Profiltaste zur schnellen Anpassung der Akustik an die Umgebung: laut, leise, nicht stören und persönlich
- Headset-Anschluss (mono) über Bluetooth oder RJ9-Buchse

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte: Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung), Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- Zugriff auf Router-Telefonbuch mit Suchfunktion
- vCard-Transfer mit Mobiltelefonen / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Programmierbare Kurzwahltasten:
 - 8 Schnellwahltasten neben dem Display
 - 9 Nummerntasten (Taste 2 – 9)
- Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Gigaset

Wherever you go.

Display

- Großes, beleuchtetes grafisches QVGA-TFT-Farbdisplay
44 x 88 mm (B x H), 7,1 cm / 2,8" (Diagonale)
65.000 Farben, bis zu 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Intuitive moderne Benutzeroberfläche
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
- Farbschema für Display-Texte einstellbar
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Kurzwahlkastenbelegung
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärkeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Klingelmelodien
 - 5 Lautstärkestufen / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und als VIP gekennzeichnete Anrufer
- Bilder und Klingelmelodien downloadbar (z. B. .BMP, .MP3, etc.)
- Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt
- Anzeige für Anklopfen / Anruf aktiv

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe
- Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum / Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- 8 Schnellwahlstasten neben dem Display
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste zur einfachen Bedienung
- Taste zum Einstellen der Audio-Profiltaste für die schnelle Anpassung der Akustik an die Umgebung: DND / laut / leise / persönliche Einstellung
- Tasten für einfache Lautstärkeregelung

- Tastenschutz ein / aus über #-Taste, mit PIN-Schutz
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten
- Textanzeige in verschiedenen Farben zur Auswahl

PC-Anschluss / Gigaset QuickSync

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mikro-USB (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® Windows bzw. macOS

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook® und MAC
- Media - Pool:
 - Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver und Dia Show
(.BMP, .JPG, .GIF)
 - Formate: CLIP - Bilder: 172 x 240 Pixel
Screensaver: 240 x 320 Pixel
 - Download von Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien
(.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB
- Computer Telefonie Integration (CTI):
 - Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten
 - Anzeige ankommender Rufe auf dem Computer – für Windows und MacOS

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Raumüberwachung mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein anderes Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc. (vom Router abhängig)
- Datenaustausch und Firmware-Update mit Gigaset QuickSync via Bluetooth® und Micro-USB

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Geräts zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SIP, RTP, STUN, Bluetooth® 2.0
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> ○ DECT ○ Bluetooth® ○ Micro USB ○ RJ9 Headset-Buchse
Hauptgerät	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 188 x 188,5 x 36 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 360 g
Hörer	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 181 x 45,6 x 38,5 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 150 g
Fuß	<ul style="list-style-type: none"> ○ Abmessungen: 187,5 x 156,5 x 24,5 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 330 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Hauptgerät ○ 1 Hörer ○ 1 Standfuß ○ 1 Hörschnur ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Sicherheitshinweise ○ 1 Kurz-Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	13.07.2018

