

Gigaset C430

Klassisch und kontaktfreudig

- › Adressbuch für 200 Einträge mit je 3 Nummern
- › Wecker, Kalender, Geburtstags-Erinnerung
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 38 x 32 mm (B x H)



Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HSP – HighSoundPerformance)
 - Hörer-Profil einstellbar
 - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über *-Taste
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Einträge: Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

ECO DECT

- Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
 - 30 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Weitere Funktionen

- o Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Babyphone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z.B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- o Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display: 38 x 32 mm (B x H) (1,8" / 4,6 cm), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund

Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog- oder Digitaluhr
- o 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütex te und Displaytasten

Tastatur

- o Beleuchtete Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o „Abheben-“ und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- o Auflegen- / Ein- / Aus-Taste (rot beleuchtet)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
(voll kompatibel auch mit S820H / SL910H / L410)
- o Reichweitenerhöhung mit:
 - Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar)
 - Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar)
- o Vorteile mit Repeater 2.0:
Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und beste Sprachqualität (HDSP)

<u>Anschluss:</u>	a/b (analog)
<u>Einsatz:</u>	Hauptanschluss / TK-Anlagen
<u>Standards:</u>	DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 320 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 Std.
- o Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 107 x 89 x 49 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 90 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset C430
- o 1 Mobilteil Gigaset C430H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 Gürtelclip
- o 2 Standard AAA-Akku (NiMH)
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Schwarz/Silber

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen