

Gigaset E370A

Das Mehr-Generationen-Telefon – mit Anrufbeantworter

- o Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- o Großes TFT Farbdisplay (58mm / 2,2")
- o SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern)
- o Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- o 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
- o Extra große Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch
- o Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- o Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- o Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
- o Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- o Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



Audio Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen
- o Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- o 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- o Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Freisprechen am Mobilteil
- o Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Unterstützung von Vorwahlziffern
- o Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

SOS Funktion

- o Zum Absetzen eines Notrufes über die rechte Funktionstaste am Mobilteil
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
 - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E370 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- o Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (1 Symbol pro Display)
 - Extra große Anzeige im Wahlmodus und Adressbuch
 - Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- o Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- o Farbschema für Display-Texte einstellbar

- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services
- o Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 7 Melodien in der Basisstation
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- o Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- o Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- o 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- o SOS-Funktion über Funktionstasten (für 4 Rufnummern)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- o Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- o Komfortables Hauptmenü mit einem Icon pro Display und Funktionstasten
- o Vergrößerungsfunktion bei den Display-Texten
- o Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion: bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteil-Name editierbar
- o Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- o Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- o Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen verschiedenen Gigaset Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- o Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o 1 individuelle Anrufbeantworteransage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt (plug-and-play)
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten an der Basisstation und am Mobilteil
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt; PIN 0000 nicht erlaubt)
- o Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b) - o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) - o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater	
Anschluss	a/b (analog)	
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen	
Standards	DECT, GAP	
Mobilteil	- o Standby: bis zu 320 Std. - o Sprechzeit: bis zu 17 Std. - o Akku: 2 x AAA (NiMH) - o Ladezeit: ca. 8 Std. - o Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m - o Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 118 g (incl. Akkus)	

Basisstation	- o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil - o Abmessungen: 92 x 120 x 49 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 224 g
Ladeschale	- o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil - o Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H) - o Gewicht: ca. 38 g
Lieferumfang	- o 1 Gigaset Box 200A Basisstation - o 1 Gigaset E370H Mobilteil - o 1 Ladeschale für das Mobilteil - o 1 Steckernetzteil für Basisstation - o 1 Steckernetzteil für Ladeschale - o 1 Telefonanschlusskabel - o 2 AAA Akkus (NiMH) - o 1 Akkudeckel - o 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Weiß
Datenblatt-Version	14.09.2017