Gigaset C610H

Das Familientelefon

› Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
› Individuelle Klingelmelodien für 6 VIP-Gruppen und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
› Nachtmodus
› Babyphone mit Gegensprechfunktion an extern (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
› Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer oder Drücken einer beliebigen Taste
› Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 32 x 38 mm (B x H)

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über *-Taste
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 150 Einträge; Name, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern,
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

ECO DECT

- Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**/***
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  – 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus*****
  – Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Weitere Funktionen

- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  – einstellbarer Melodie
  – Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  – an extern, z. B. Handy
  – oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  – schwarzer Hintergrund
  – heller Hintergrund

Im Standby
- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

Im Ruhezustand
- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs
- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

SMS-Funktion

- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Bis zu 4 personifizierte SMS-Eingänge
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

Technische Daten

Konfiguration
- o Zur Erweiterung an Gigaset C610 / C610A
- o An anderen Gigaset Basisstationen evtl. eingeschränkte Funktionalität (DECT / GAP)
- o

> **Kompatibilitätshinweis:**
> Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/de/kompatibilitaet

Standards	DECT, GAP

Mobilteil

o Reichweite:	
– im Gebäude:	bis zu 50 m
– im Freien:	bis zu 300 m
o Standby-Zeit:	bis zu 180 Std.
o Sprechzeit:	bis zu 12 Std.
o Akku:	2 x AAA (NiMH)
o Ladezeit:	< 8 Std.
o Abmessungen:	149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
o Gewicht:	114 g (inkl. Akku)

Ladeschale

o Stromversorgung:	Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
o Abmessungen:	76 x 71 x 29 mm (L x B x H)
o Gewicht:	33 g

- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Pianoschwarz
- o Perlweiß

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung
** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen
*** Abhängig von der Basisstation